



Miscelatore TV per esterno larga banda serie L

art. 22-057
MIX2L IND.



Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare i segnali di due antenne e giungere al TV con un'unica discesa.

Progettato per ottimizzare la ricezione dei segnali DTT compresi nel range E02÷E60, attenuando la banda LTE 800 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E60.

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.

E' dotato di due ingressi largabanda VHF+UHF.

A richiesta può essere fornito con passaggio di tensione per la telealimentazione.

Caratteristiche

- Realizzato in contenitore schermato
- Dotato di connettori a vite tipo F

Articolo		22-057
Sigla		MIX2L IND.
N. ingressi		2
N. uscite		1
Attenuazione di passaggio	dB ±1	< 4
Separazione fra ingressi	dB	> 30
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

