



## Miscelatore TV per esterno

banda e canale serie LK

**art. 22-154**  
**MIX2LK U-4Can.U**

Miscelatore TV per esterno, ideale per miscelare quattro canali provenienti da una direzione con i segnali ricevuti da un'altra direzione e giungere al TV con un'unica discesa.

Indicato per le seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

In queste regioni infatti i mux **Rai** (can. 26, 30, 40 e canale regionale non adiacente ad uno di questi) vengono ricevuti da una direzione diversa rispetto ai mux delle altre emittenti (es.  MEDIASET can. 36, 38, 49, 52 e 56 e can. 50 DFREE).

Ha un ingresso filtrato di canale e corrispondenti trappole sull'ingresso UHF per bloccare il disturbo.

In fase d'ordine occorre specificare i canali UHF desiderati.



### Caratteristiche

- Contenitore schermato con connettori a vite tipo F
- Dotato di passaggio di tensione per le eventuali telealimentazioni

Articolo		22-154
Sigla		MIX2LK U-4Can.U
N. ingressi		2
Attenuazione di passaggio can. UHF	dB ±1	≤ 5
Attenuazione di passaggio banda UHF	dB ±1	< 4
Larghezza canale	MHz ±1	9
Selettività canale	dB	> 16
Dimensioni (LxWxH)	mm	142x60x130
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	145x60x140
Peso imballo	Kg	0,6
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

### Esempio di applicazione

